

Digital Generator 2.000 Watt med EI-Start / Fjernbetjening.

PowerGenerator
PURE ENERGY

Generatoren er udstyret med AVR, så alt elektrisk udstyr inkl. computere kan tilsluttes.

7,0 Liters tank.

4 - Takt OHV motor med 3.0 HK.

Thermisk sikring til beskyttelse mod kortslutning eller overbelastning.

Olietryksalarm med automatisk stop.

Økonomi-knap sikrer lavt brændstofforbrug.

Støjsvag, kun fra kun 49 dB(A).



| | |
|-----------------------|---|
| Frekvens | 50 Hz |
| Volt | 230 Volt |
| Volt Regulering | AVR (Automatisk Volt Regulering) |
| Max Belastning | 2.200 Watt - 9.55 Ampere |
| Vedvarende Belastning | 2.000 Watt - 8.70 Ampere |
| 12 Volt Udtag | 8.3 Ampere |
| Motor | 4 Takt - OHV - Luftkølet |
| Størrelse | 133 cc |
| HK | 3.0 HK |
| O/Min | 1.000 - 3.000 |
| Støjniveau | 49 - 69 dB(A) |
| Tank | 7,0 Liter |
| Forbrug | 0.88 Liter pr. time ved fuld belastning |
| Længde | 54,5 cm |
| Bredde | 29,0 cm |
| Højde | 50,0 cm |
| Vægt | 27,0 KG |

CE EC-II Noise



On-line shop www.powergenerator.dk - Tlf 64 41 59 02