

Digital Generator 3.500 Watt.

PowerGenerator.DK

Ren sinus kurve betyder at alt elektronik kan tilsluttes.

EI-Start / Easy rekyl start samt CDI tænding.

Økonomisk 4-Takt OHC Euronom V motor 7.0 HK.

Elektronisk sikring til mod kortslutning eller overbelastning.

12V udtag inkl. Kabel - 2 stk. USB udtag.

Olietryksføler sikrer mod for lav oliestand.

Handy og Ekstrem støjsvag.

Smart throttle system sikrer lavt brændstofforbrug.



Frekvens	50 Hz
Volt	230 Volt
Volt Regulering	Inverter
Max Belastning	3.500 Watt - 15.20 Ampere
Vedvarende Belastning	3.200 Watt - 13.20 Ampere
12 Volt Udtag	8.3 Ampere
Motor	4 Takt - OHC - Luftkølet - Benzin
Størrelse	212 cc
HK	7.0 HK
O/Min	1.000 - 3.000
Støjniveau	48 - 57 dB(A) Målt i 7 meters afstand
Tank	8,3 Liter - 6 timer fuld last - 12 timer halv last
Forbrug	1.4 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	59,0 cm
Bredde	43,0 cm
Højde	51,0 cm
Vægt	44 KG

CE Noise

