

Benzin Generator 3.000 Watt

PowerGenerator
PURE ENERGY

Generatoren er udstyret med AVR, så alt elektrisk udstyr inkl. computere kan tilsluttes.

Kraftig ramme giver optimal beskyttelse.

15 Liters tank med niveauindikator.

4 - Takt OHV motor med 7.0 HK.

Thermisk sikring til beskyttelse mod kortslutning eller overbelastning.

Olietryksalarm med automatisk stop.

Motorolieskift indikeres via digital time-tæller.

Støjsvag, kun 67 dB(A).



Frekvens	50 Hz
Volt	230 Volt
Volt Regulering	AVR (Automatisk Volt Regulering)
Max Belastning	3.000 Watt - 13 Ampere
Vedvarende Belastning	2.600 Watt - 11 Ampere
12 Volt Udtag	8.3 Ampere
Motor	4 Takt - OHV - Luftkølet
Størrelse	208 cc
HK	7.0 HK
O/Min	3.000
Støjniveau	67 dB(A)
Tank	15 Liter
Forbrug	1.36 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	60,7 cm
Bredde	45,5 cm
Højde	52,2 cm
Vægt	46,5 KG

CE EC-II Noise



On-line shop www.powergenerator.dk - Tlf 64 41 59 02