

Diesel Generator 5.500 Watt med EI-Start / Fjernbetjening.

PowerGenerator
PURE ENERGY

Generatoren er udstyret med AVR, så alt elektrisk udstyr inkl. computere kan tilsluttes.

Kraftig ramme giver optimal beskyttelse.

11,5 Liters tank med niveau indikator.



4 - Takt Diesel motor med 10.0 HK.

Thermisk sikring til beskyttelse mod kortslutning eller overbelastning.

Olietryksalarm med automatisk stop.

Motorolieskift indikeres via digital time-tæller.

Lavt brændstofforbrug



Frekvens	50 Hz
Volt	230 Volt
Volt Regulering	AVR (Automatisk Volt Regulering)
Max Belastning	5.500 Watt - 24 Ampere
Vedvarende Belastning	5.000 Watt - 22 Ampere
12 Volt Udtag	8.3 Ampere
Motor	4 Takt - Diesel - Luftkølet
Størrelse	418 cc
HK	10.0 HK
O/Min	3.000
Støjniveau	84 dB(A)
Tank	11,5 Liter
Forbrug	1.76 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	72,2 cm
Bredde	49,5 cm
Højde	59,7 cm
Vægt	98,0 KG

CE EC-II Noise



On-line shop www.powergenerator.dk - Tlf 64 41 59 02