

# Diesel Generator 5.500 Watt EI-Start / Støjdæmpet.

PowerGenerator  
PURE ENERGY

Generatoren er udstyret med AVR, så alt elektrisk udstyr inkl. computere kan tilsluttes.

Støjsvag kun 64 dB(A).

16 Liters tank med niveau indikator.



4 - Takt Diesel motor med 10.0 HK.

Thermisk sikring til beskyttelse mod kortslutning eller overbelastning.

Olietryksalarm med automatisk stop.

Motorolieskift indikeres via digital time-tæller.

Lavt brændstofforbrug



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Frekvens              | 50 Hz                                   |
| Volt                  | 230 Volt                                |
| Volt Regulering       | AVR (Automatisk Volt Regulering)        |
| Max Belastning        | 5.500 Watt - 24 Ampere                  |
| Vedvarende Belastning | 5.000 Watt - 22 Ampere                  |
| 12 Volt Udtag         | 8.3 Ampere                              |
| Motor                 | 4 Takt - Diesel - Luftkølet             |
| Størrelse             | 418 cc                                  |
| HK                    | 10.0 HK                                 |
| O/Min                 | 3.000                                   |
| Støjniveau            | 64 dB(A)                                |
| Tank                  | 16 Liter                                |
| Forbrug               | 1.76 Liter pr. time ved fuld belastning |
| Længde                | 95,5 cm                                 |
| Bredde                | 57,5 cm                                 |
| Højde                 | 86,5 cm                                 |
| Vægt                  | 150,0 KG                                |

CE EC-II Noise

