

Diesel Generator 6.000 Watt 3-Fase / EI-Start / Støjdæmpet / Fjernbetjening.

PowerGenerator
PURE ENERGY

Generatoren er udstyret med AVR, så alt elektrisk udstyr inkl. computere kan tilsluttes.

Støjsvag kun 64 dB(A).



16 Liters tank med niveau indikator.

4 - Takt Diesel motor med 10.0 HK.

Thermisk sikring til beskyttelse mod kortslutning eller overbelastning.

Olietryksalarm med automatisk stop.

Motorolieskift indikeres via digital time-tæller.



Frekvens	50 Hz
Volt	230 / 400 Volt
Volt Regulering	AVR (Automatisk Volt Regulering)
Max Belastning	6.000 Watt - 30 Ampere - 10 Ampere pr. fase
Vedvarende Belastning	5.000 Watt - 21 Ampere - 7 Ampere pr. fase
12 Volt Udtag	8.3 Ampere
Motor	4 Takt - Diesel - Luftkølet
Størrelse	418 cc
HK	10.0 HK
O/Min	3.000
Støjniveau	64 dB(A)
Tank	16 Liter
Forbrug	1.76 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	95,5 cm
Bredde	57,5 cm
Højde	86,5 cm
Vægt	150 KG

CE EC-II Noise



On-line shop www.powergenerator.dk - Tlf 64 41 59 02