

Benzin Generator 7.200 Watt 3-Fase / EI-Start / Fjernbetjening.

PowerGenerator
PURE ENERGY

Generatoren er udstyret med AVR, så alt elektrisk udstyr inkl. computere kan tilsluttes.

Kraftig ramme giver optimal beskyttelse.

25 Liters tank med niveau indikator.


4 - Takt OHV motor med 14.0 HK.

Thermisk sikring til beskyttelse mod kortslutning eller overbelastning.

Olietryksalarm med automatisk stop.

Motorolieskift indikeres via digital time-tæller.

Støjsvag, kun 69 dB(A).



Frekvens	50 Hz
Volt	230 / 400 Volt
Volt Regulering	AVR (Automatisk Volt Regulering)
Max Belastning	7.200 Watt - 33 Ampere - 11 Ampere pr. fase
Vedvarende Belastning	6.200 Watt - 27 Ampere - 9 Ampere pr. fase
12 Volt Udtag	8.3 Ampere
Motor	4 Takt - OHV - Luftkølet
Størrelse	419 cc
HK	14.0 HK
O/Min	3.000
Støjniveau	69 dB(A)
Tank	25 Liter
Forbrug	2.50 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	69,7 cm
Bredde	52,5 cm
Højde	56,2 cm
Vægt	86 KG

CE EC-II Noise



On-line shop www.powergenerator.dk - Tlf 64 41 59 02