

Digital Generator 3.000 Watt med EI-Start / Fjernbetjening.

PowerGenerator
PURE ENERGY

Generatoren er udstyret med AVR, så alt elektrisk udstyr inkl. computere kan tilsluttes.

7,0 Liters tank.

4 - Takt OHV motor med 3.0 HK.

Thermisk sikring til beskyttelse mod kortslutning eller overbelastning.

Olietryksalarm med automatisk stop.

Økonomi-knap sikrer lavt brændstofforbrug.

Støjsvag, kun fra kun 49 dB(A).



Frekvens	50 Hz
Volt	230 Volt
Volt Regulering	AVR (Automatisk Volt Regulering)
Max Belastning	3.000 Watt - 13.0 Ampere
Vedvarende Belastning	2.700 Watt - 11.7 Ampere
12 Volt Udtag	8.3 Ampere
Motor	4 Takt - OHV - Luftkølet
Størrelse	133 cc
HK	3.0 HK
O/Min	1.000 - 3.000
Støjniveau	49 - 69 dB(A)
Tank	7,0 Liter
Forbrug	1.20 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	54,5 cm
Bredde	29,0 cm
Højde	50,0 cm
Vægt	27,0 KG

CE EC-II Noise



On-line shop www.powergenerator.dk - Tlf 64 41 59 02