

Benzin Generator 10.000 Watt / EI-Start

PowerGenerator.DK

Ren sinus kurve betyder at alt elektronik kan tilsluttes.

Kraftig ramme giver optimal beskyttelse.

Starter ubesværet via elektronisk tændings system.

Økonomisk 4-Takt OHV lav emmissions motor på 18.0 HK.

Thermisk sikring til mod kortslutning eller overbelastning.

EI-Start - Inkl. Batteri.

Støjsvag, kun 68 dB(A).



Frekvens	50 Hz
Volt	230 Volt
Volt Regulering	Elektronisk AVR
Max Belastning	10.000 W - 43 Ampere
Vedvarende Belastning	8.500 W - 37 Ampere
12 Volt Udtag	12V 8.3 Ampere
Motor	4 Takt - OHV - Luftkølet
Størrelse	678 cc
HK	18.0 HK
O/Min	3.000
Støjniveau	68 dB(A) Målt i 7 meters afstand
Tank	25 Liter - 5.5 timer fuld last - 11 timer halv last
Forbrug	4.50 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	102,2 cm
Bredde	66,0 cm
Højde	107,9 cm
Vægt	142 KG

CE EC-II Noise

