

Digital Generator 1.200 Watt.

PowerGenerator.DK
PURE ENERGY

Ren sinus kurve betyder at alt elektronik kan tilsluttes.

Starter ubesværet via CDI tændingssystem.

Økonomisk 4-Takt OHC lav emmissions motor på 1.9 HK.

Elektronisk sikring til mod kortslutning eller overbelastning.

12V udtag inkl. kabel.

Olietryksføler sikrer mod for lav oliestand.

Handy og Super støjsvag.

Smart throttle system sikrer lavt brændstofforbrug.



Frekvens	50 Hz
Volt	230 Volt
Volt Regulering	Inverter
Max Belastning	1.200 Watt - 5.22 Ampere
Vedvarende Belastning	1.000 Watt - 4.35 Ampere
12 Volt Udtag	8.3 Ampere
Motor	4 Takt - OHC - Luftkølet - Benzin
Størrelse	49 cc
HK	1.9 HK
O/Min	1.000 - 3.000
Støjniveau	52 - 57 dB(A) Målt i 7 meters afstand
Tank	2,4 Liter - 5.5 timer fuld last - 11 timer halv last
Forbrug	0.36 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	46,0 cm
Bredde	30,0 cm
Højde	39,0 cm
Vægt	13 KG

CE EC-II Noise



www.powergenerator.dk - Tlf 64 41 59 02