

# Digital Generator 3.200 Watt - EI-Start samt Fjernbetjening.

**PowerGenerator.DK**  
PURE ENERGY

Ren sinus kurve betyder at alt elektronik kan tilsluttes.

Via fjernbetjening kan man starte samt stoppe generatoren.

Mulighed for parallelforbindelse med vores Digital 2.200W eller 3.200W.

Elektronisk sikring til mod kortslutning eller overbelastning.

Indbygget alarm sikrer mod tyveri.

Olietryksføler sikrer mod for lav oliestand.

Smart throttle system sikrer lavt brændstofforbrug.



Frekvens	50 Hz
Volt	230 Volt
Volt Regulering	Inverter
Max Belastning	3.200 Watt - 13.91 Ampere
Vedvarende Belastning	3.000 Watt - 13.00 Ampere
12 Volt Udtag	8.3 Ampere
Motor	4 Takt - OHC - Luftpølet - Benzin
Størrelse	150 cc
HK	4.5 HK
O/Min	1.000 - 3.000
Støjniveau	52 - 68 dB(A) Målt i 7 meters afstand
Tank	6,0 Liter - 5 timer fuld last - 10 timer halv last
Forbrug	1.14 Liter pr. time ved fuld belastning
Længde	57,5 cm
Bredde	33,0 cm
Højde	49,0 cm
Vægt	29 KG

**CE EC-II Noise**



[www.powergenerator.dk](http://www.powergenerator.dk) - Tlf 64 41 59 02