

Benzin Generator 6.500 Watt / EI-Start.

PowerGenerator.DK

Ren sinus kurve betyder at alt elektronik kan tilsluttes.

Kraftig ramme giver optimal beskyttelse.

Starter ubesværet via elektronisk tændings system.

Økonomisk 4-Takt OHV lav emmissions motor på 14.0 HK.

Thermisk sikring til mod kortslutning eller overbelastning.

Rekyl samt EI-Start - Inkl. Batteri.

Støjsvag, kun 68 dB(A).



| | |
|-----------------------|--|
| Frekvens | 50 Hz |
| Volt | 230 Volt |
| Volt Regulering | Elektronisk AVR |
| Max Belastning | 6.500 Watt - 28 Ampere |
| Vedvarende Belastning | 5.500 Watt - 24 Ampere |
| 12 Volt Udtag | 12V 8.3 Ampere |
| Motor | 4 Takt - OHV - Luftkølet |
| Størrelse | 419 cc |
| HK | 14.0 HK |
| O/Min | 3.000 |
| Støjniveau | 68 dB(A) Målt i 7 meters afstand |
| Tank | 25 Liter - 10 timer fuld last - 20 timer halv last |
| Forbrug | 2.50 Liter pr. time ved fuld belastning |
| Længde | 69,7 cm |
| Bredde | 52,5 cm |
| Højde | 56,2 cm |
| Vægt | 82 KG |

CE EC-II Noise

